

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : 43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kafka
DATA OPRACOWANIA : 2026-02-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-02-11

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym					
1		Wymiana wyłącznika ppoż i linii GLZ			
1	KNR-W 4-03	Odlączenie przewodów o przekroju do 70 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
d.1	0904-04	2*4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 9	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w budynkach i budowlach	m		
d.1	0804-08	2*10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 80 mm	otw.		
d.1	1004-14	2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm	m		
d.1	0113-01	Rura osłonna do kabli z PVC o średnicy fi 75mm	m	10.000	
		10		RAZEM	10.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 95mm ²	m	48.000	
		4*12		RAZEM	48.000
6	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-03	8*2	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR-W 4-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
d.1	1203-02	2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 9	Demontaż istn. wyłącznika ppoż	kpl.		
d.1	0101-06	analogia	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z jedną warstwą siatki - miejsca po wyłącznikach ppoż	m ²		
d.1	2601-06	analogia	m ²	0.500	
		0.5*1		RAZEM	0.500
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0730-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
d.1	0403-01	Szafka wyłącznika PPOŻ ED2 250A/3 wg projektu	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na ścianie (1 mocowanie)	szt.		
d.1	1104-11	Kotwa GSO/ E90	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
13	KNNR 5	Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie)	szt.		
d.1	1104-05	uchwyt UDF 23/E90'	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
14	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1	0110-01	Rura instalacyjna z PVC RB 20mm	m	10.000	
		10		RAZEM	10.000
15	KNR 5-08	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych	m		
d.1	0211-06	Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGszo 5x1 mm ²	m	10.000	
		10		RAZEM	10.000
16	KNP 18	Pomiar wyłącznika NN do 100A typu WIS,AP lub podobnego - wyłącznika przeciwpożarowego prądu	szt		
d.1	1310-01.03	analogia	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		Wymiana rozdzielni głównych TG, TA			

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-03 d.2 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR-W 4-03 d.2 0904-03	Odłączenie przewodów o przekroju do 35 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		4*3	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR-W 4-03 d.2 0904-04	Odłączenie przewodów o przekroju do 70 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		(3+3)*4	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR 4-03 d.2 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-03 d.2 1131-05	Demontaż przełączników czasowych o 8 przyłączonych przewodach - demontaż liczników administracyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-03 d.2 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 9 d.2 0202-08	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 5-08 d.2 0401-20	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		2	aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 5-14 d.2 0101-03	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 100 kg Tablica główna TG+TA z zasilaczem ppoż EN54C-2A7 2x7Ah kompletna wg projektu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 5-14 d.2 0504-09	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A - 3 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-03 d.2 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		3	prób.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-03 d.2 1013-04	Tynkowanie wnek o pow.powyżej 1.0 m ²	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-03 d.2 1014-02	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
30	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - demontaż betonowych kanałów kablowych	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.2 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m ² w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 19-01 d.2 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu po demontowanych konstrukcjach - z piwnic	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - pom rozdzielni	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pom rozdzielni	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3		Montaż uziemień wyrównawczych GSU			

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-01 d.3 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 5*0.4*0.7	m³ m³	 1.400	
				RAZEM	1.400
36	KNR 5-08 d.3 0613-10	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III Uziom kompletny 3-metrowy fi 16mm typ AN53 ZG stal cynkowana ogniowo 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 5-08 d.3 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm² 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 5-08 d.3 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm² - łączenie przez skręcenie złączkami (złączki w zestawie z uziemiaczem) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 2-01 d.3 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 5*0.4*0.7	m³ m³	 1.400	
				RAZEM	1.400
40	KNR 5-08 d.3 0601-12	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z betonu - bednarka 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 5-08 d.3 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej - złącze pomiarowe na ścianie budynku. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 5-08 d.3 0602-09	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm² 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
43	KNR 5-08 d.3 0618-01 analogia	Łączenie bednarki za pomocą złącz krzyżowych skręcanych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 5-08 d.3 0620-01	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
45	KNP 18 D13 d.3 1346-01	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana rozdzielni TR na TRL			
46	KNR-W 4-03 d.4 0904-03	Odlączenie przewodów o przekroju do 35 mm² od zacisków lub bolców 8*4	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
47	KNR-W 4-03 d.4 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm² od zacisków lub bolców 24*2	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
48	KNR 4-03 d.4 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
49	KNR 5-08 d.4 0401-20	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 4	aparat aparat	 4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 5-14 d.4 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg Tablica rozdzielniczo-licznikowa TRL/6L prefabrykowana wg projektu 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNR 5-14 d.4 0504-07	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 5-14 d.4 0604-02 analogia	Plombowanie maskownic w TRL 4*2	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
5		Wymiana linii zasilających WLZ			
53	KNR-W 4-03 d.5 1117-05	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 100	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
54	KNR-W 4-03 d.5 1107-08	Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej 100	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
55	KNR 4-03 d.5 1004-08	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm 20	otw. otw.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
56	KNR 4-03 d.5 1013-01 analogia	Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m ² - zaprawienie otworów po przebiciach 20*0.05	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
57	KNR 5-08 d.5 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 280	szt. szt.	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
58	KNR 5 d.5 1104-03	Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie) uchwyt rur z tłumikiem drgań 6/4" 280	szt. szt.	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
59	KNR 5-08 d.5 0110-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Rura osłonowa karbowana RKSS fi 50mm 170	m m	 170.000	 170.000
				RAZEM	170.000
60	KNR 5-08 d.5 0204-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm ² wciągane do rur Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 25mm ² 720	m m	 720.000	 720.000
				RAZEM	720.000
61	KNR 5-08 d.5 0204-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm ² wciągane do rur Przewód z żyła Cu LgY-450/750V 16mm ² 180	m m	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
62	KNR 5-08 d.5 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur - zasilanie do TA1-4 Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x6mm ² 200	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
63	KNR 5-08 d.5 0814-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² 4*5*2	szt. szt.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
64	KNR 5-08 d.5 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm ²) 4*5*2	szt. szt.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
65	KNR 5 d.5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 4	odc. odc.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
6		Montaż linii zasilających WLZM			
66	KNR AT-17 d.6 0101-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 30*3*4	cm cm	 360.000	 360.000
				RAZEM	360.000
67	KNR 4-03 d.6 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm - do mieszkań 24	otw. otw.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
68	KNR 4-03 d.6 1004-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm - w mieszkaniach do wnęki TM 24	otw. otw.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.6	KNR 5-08 0705-01	Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych-przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 100 mm drabinka DUD100H50/3 10*4	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
70 d.6	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie na podłożu betonowym Kanał elektroinstal MKE 18x20 łączniki narożne 210	m m	 210.000	
				RAZEM	210.000
71 d.6	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 24*1	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
72 d.6	KNR 5-08 0227-07	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 30 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x6mm ² 480	m m	 480.000	
				RAZEM	480.000
73 d.6	KNR 5-08 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm ²) 24*2	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
74 d.6	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 24	pomiar pomiar	 24.000	
				RAZEM	24.000
75 d.6	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 2.6*0.8*3*4	m ² m ²	 24.960	
				RAZEM	24.960
76 d.6	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - montaż drzwiczek rewizyjnych 4*3	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
77 d.6	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2.6*0.8*3*4	m ² m ²	 24.960	
				RAZEM	24.960
7	Modernizacja tablicy mieszkaniowej TM				
78 d.7	KNR-W 4-03 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców 24*3	szt. szt.	 72.000	
				RAZEM	72.000
79 d.7	KNR-W 4-03 1131-04	Demontaż przełączników czasowych o 4 przyłączonych przewodach - liczników energii elektrycznej w mieszkaniach 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
80 d.7	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² - w TM 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
81 d.7	KNR 4-03 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A 3*24	szt. szt.	 72.000	
				RAZEM	72.000
82 d.7	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m ² MINI obudowa natynkowa typ S 2x6-mod. z szybą 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
83 d.7	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-16A 24*4	szt. szt.	 96.000	
				RAZEM	96.000
84 d.7	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 25A/0,03A 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.7	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy Rozłącznik izolacyjny SV 125 1P 25A 24	szt szt	24.000	
				RAZEM	24.000
86 d.7	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 24*2	szt szt	48.000	
				RAZEM	48.000
87 d.7	KNR-W 4-03 0901-02	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów - Centralna puszka odgałęźna 24*3	kpl. kpl.	72.000	
				RAZEM	72.000
88 d.7	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - gniazdka z uziemieniem w łazience i kuchni 24	miar miar	24.000	
				RAZEM	24.000
89 d.7	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania - gniazdka z uziemieniem w łazience i kuchni 24*2	miar miar	48.000	
				RAZEM	48.000
90 d.7	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 24	miar miar	24.000	
				RAZEM	24.000
91 d.7	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 24*2	miar miar	48.000	
				RAZEM	48.000
92 d.7	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 24	prób. prób.	24.000	
				RAZEM	24.000
8		Wymiana instalacji administracyjnej			
93 d.8	KNR 5-08 0401-20	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 4	aparat aparat	4.000	
				RAZEM	4.000
94 d.8	KNR 5-14 0101-01	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg Tablica administracyjna TA (lokalna) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
95 d.8	KNR 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 40*4	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
96 d.8	KNR 4-03 1115-01 analogia	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z poręczy metalowych 12*4	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
97 d.8	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych (4+8)*4	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
98 d.8	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 4*4+5*4	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
99 d.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4*4+2*4	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
100 d.8	KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż/odcięcie uchwytów opraw oświetleniowych z poręczy 3*4	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 4-01 d.8 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 20+8	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
102	KNR 4-03 d.8 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm 3*4+4	otw. otw.	 16.000	
				RAZEM	16.000
103	KNR AT-38 d.8 0503-04	Uszczelnienie miejsc przebić elastyczna masa silikonowa poz.102	msc. msc.	 16.000	
				RAZEM	16.000
104	KNR 5-08 d.8 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym (50+30)*4	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
105	KNR 5-08 d.8 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach poz.104	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
106	KNR-W 5-08 d.8 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 280	m m	 280.000	
				RAZEM	280.000
107	KNR-W 5-08 d.8 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód YDY-450/750V 4x1,5mm2 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
108	KNR-W 5-08 d.8 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
109	KNR 5 d.8 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
110	KNR-W 5-08 d.8 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym poz.111+poz.112+poz.113+poz.114	szt. szt.	 86.000	
				RAZEM	86.000
111	KNR-W 5-08 d.8 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie łącznik 1-biegunowy hermetyczny IP44 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
112	KNR-W 5-08 d.8 0308-06	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie łącznik schodowy hermetyczny IP44 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
113	KNR-W 5-08 d.8 0304-06	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty) 40+20	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
114	KNR 5-08 d.8 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR 4-03 d.8 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 24	kpl. kpl.	 24.000	
				RAZEM	24.000
116	KNR-W 5-08 d.8 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) poz.117+poz.118+poz.119+poz.120+poz.121+poz.122	kpl. kpl.	 72.000	
				RAZEM	72.000
117	KNR-W 5-08 d.8 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych Oprawy SEZAR E27 z żarówką LED 6W 24	kpl. kpl.	 24.000	
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
43-100 TYCHY, ul. FILARETÓW 47-53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR-W 5-08 d.8 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych Oprawa hermetyczna 2x LED 10W IP65 17	kpl. kpl.	 17.000	
				RAZEM	17.000
119	KNR-W 5-08 d.8 0515-06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomiesz- czeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe oprawa Awaryjna LED 7W 3H 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 5-08 d.8 0504-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych Oprawa oświetleniowa KAMILA M5 9W LED 5*4	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
121	KNR 5-08 d.8 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych oprawa świetłówkowe VERA 1x11W IP65 2*4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
122	KNR 5-08 d.8 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro- zebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) sonda czujnika zmierzchowego PLUS 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000